

Superlux[®]

SF12A



SF12A é a solução ideal quando se exige um som de alta qualidade. O pré-amplificador de microfone de alta qualidade fornece um excelente som para vocais e falas.

Possui os seguintes recursos:

- . leve e compacto – 20kg
- . Entrada Mic/Line
- . 320W dynamic LF power
- . 80W dynamic HF power
- . Equalização LF e HF
- . Line Output para falantes adicionais
- . Alta sensibilidade, 128 dB SPL máximo
- . Proteção de sobrecarga
- . Facilmente suspenso com kit opcional de suporte

Especificações

Tipo

12 polegadas 2-way

LF Amplifier Power

200W(AB), RMS @ 1% THD
320W(AB), pico

HF Amplifier Power

500W(AB), RMS @ 1% THD
80W(AB), pico

Tipo de entrada

Balanced Differential Line

Impedância entrada

Line: 20k ohms

Sensibilidade

Line: 1.23V (+4dBu)

Faixa de frequência (-10dB)

55 Hz – 20k Hz

SPL máximo calculado

128 dB

Crossover Frequency

2.4k Hz

EQ

12k Hz/+/-15dB

80 Hz/+/-15dB

Conectores

E: XLR e tomada de ¼"

S: macho XLR link

Entrada AC

Macho IEC

AC power

115V, 50Hz/60Hz

230V, 50Hz/60Hz

HF Horn Coverage Angles(-6dB)

90° H x 45° V

Material

Polipropileno

Suspensão

M8

5 anéis de aço forjado:

topo x 2, em baixo x 2 e 1 na parte de trás

Cor

Preto

Transdutores/peças

LF: L12G 12" (305mm)

Driver de ferrite

Dimensão

62,3 x 37,8 x 36,3 (cm)

Peso Líquido

20 kg

Peso c/ embalagem

22,6 kg